

Egyfázisú transzformátoros fordulatszámkapcsoló 1,5 A



LEÍRÁS

Kézi, 6-fokozatú fordulatszámvezérlő 6-fokozatú kézikapcsolóval. Nem okoz zajosságot a motorban. Egyfázisú aszinkron motorok fordulatszámvezérlésére alkalmas.

KONSTRUKCIÓ

- Egyfázis 230 V - 50/60 Hz.
- Max. névleges áram 1,5 A.
- Kimenő feszültségek fokozatonként: 1 - 60 V, 2 - 100 V, 3 - 135 V, 4 - 160 V, 5 - 185 V, 6 - 230 V.
- Működést jelző fény.
- Védettség IP 55.
- Alumínium ház RAL 7001 színű.
- Tömeg 2,5 kg.

MÉRETEK ÉS KAPCSOLÁSI RAJZ

RVM

Méretetek mm-ben.

